

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07

E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Aplica rotunda max. 1x60w(maxim)

Grad de protectie IP 54 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005+A1:2007 si SR EN 60598-2-1 : 2001

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

CARACTERISTICI:

- * Echipat cu o dulia ceramica E27
- * Cablajul corpului de iluminat : HO7RNF - 3x1,5 mm²
- * Grad de protectie IP 54
- * Destinat montarii sau suspendarii pe tavan sau perete
- * Puteri: max1x60w;
- * Date tehnice: 230Vc.a.; 50Hz;
- * Temperatura de lucru: -10 +30°C

APLICATII:

- * Destinat iluminarii interioare si exterioare (casa scarii, culoare, spatii inchise, balcoane, spatii tehnice, subsoluri)

DESCRIERE:

- * Aplica rotunda max.1x60w
- * Baza realizata din ABS alb
- * Dispensator din policarbonat opal
- * Dulie E27 ceramica

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

- * Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare
- * Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampi cu incandescenta (becur)
- * Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.
- * In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

TIP	PUTERE	D (mm)	d(mm)	h(mm)
Aplica rotunda max.1x60w	1x60w	260	225	85



- * Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;
- * Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- * Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra;



Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997

IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI

IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI

IBAN: RO29BNRB230000041773RO02 - OTP BANK – Suc. PANDURI

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat care va respecta cu strictete aceste instructiuni.

- * Inainte de instalarea corpului de iluminat, ca si la schimbarea lampilor cu incandescenta (becurilor) trebuie intrerupta alimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampile cu incandescenta (becurile) utilizate corespund tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei, ca puterea lampilor cu incandescenta (becurilor) nu depaseste puterea maxima declarata si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate.

In cazul in care dispersorul este spart acesta din urma trebuie inlocuit cat mai repede cu putinta;

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos.

- * Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste instructiuni.
- * Protejati dispersorul de eventuale deteriorari sau lovituri, acesta fiind un produs deteriorabil.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI: Produsele care poarta marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate si fabricate cu grija pentru siguranta in exploatare si fara riscuri, in cazul in care sunt utilizate conform instructiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toti cei care utilizeaza acest produs (electricieni, personal de vanzari etc.) sa cunoasca instructiunile furnizate de societatea producatoare. In functie de circumstante, recomandarile referitoare la aceste instructiuni, ca si alte informatii necesare, vor fi puse la dispozitia celor interesati de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

* Nu se recomanda instalarea corpului in zone cu variatii de temperatura/umiditate, zone cu interferente electromagnetice (in cazul in care aplica este echipata cu lampi economice);

Pentru eliminarea eventualelor vicii si/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria sa intocmeasca un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (in care sa fie copii ale celor numiti mai sus) procesul verbal de punere in functiune in original;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Intrerupeti alimentarea, scoateti dispersorul aplicii prin desurubarea celor trei holtzsuruburi, pentru a avea acces la baza aplicii; Prinderea corpului de tavan sau pe perete se poate realiza prin marcarea, apoi gaurirea tavanului sau peretelui. Treceti cablul de alimentare prin presetupa din spatele corpului; fixati corpul fix de tavan sau perete; Dupa ce s-au realizat gaurile, se monteaza diblurile apoi prin insurubarea holtzsurubului se monteaza baza aplicii. Conectati cablul de alimentare in dulia E27 respectind polaritatea. Montati lampa cu incandescenta sau economica in dulia E27 avand grija sa respectati continuitatea circuitului lampi (becului), apoi montati dispersorul corpului de iluminat la loc, prin insurubarea celor trei holtzsuruburi. In cazul in care dispersorul este spart acesta din urma trebuie inlocuit cat mai repede cu putinta; Acest corp de iluminat NU trebuie acoperite niciodata cu materiale izolante sau similare; Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia corpului de iluminat;

Nr crt	TIP	DESCRIEREA MONTAJULUI
1	Aplica rotunda max.1x60W	Fixare pe perete sau tavan

Fig. 1 Schema electrica

Nota: L - lampa cu incandescenta

