

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Aplica G20 1x60w (maxim)

Grad de protectie IP 20 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005+A1:2007 si SR EN 60598-2-1 : 2001

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

IN CAZUL IN CARE PRODUSUL NU ESTE MONTAT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT SE PIERDE GARANTIA.

CARACTERISTICI:

- *Echipat cu o dulie ceramica E27
- *Cablaul corpului de iluminat : HO7RNF - 3x1,5 mm²
- *Grad de protectie IP 20
- *Destinat montarii sau suspendarii pe tavan
- *Puteri: max1x60w;
- *Date tehnice: 230Vc.a.; 50Hz;
- *Temperatura de lucru: -10 +40oC

APLICATII:

- *Destinat iluminarii interioare (casa scarii, culoare, spatii inchise) (nu se recomanda a se utiliza in zonele cu umezeala si praf;

DESCRIERE:

- *Aplica G20
- *Baza realizata din policarbonat alb
- *Dispersor din policarbonat mat
- *Dulie E27 ceramica

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

- *Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare
- *Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampi cu incandescenta (becurilor)
- *Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.
- *In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

TIP	PUTERE	D (mm)	d(mm)	h(mm)
Aplica G20	1x60w		230	200 90

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat Electrica SA care va respecta cu strictete aceste instructiuni.

- * Inainte de instalarea corpului de iluminat, ca si la schimbarea lampilor cu incandescenta (becurilor)

trebuie interruptaalimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampile cu incandescenta (becurile) utilizate corespund tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei , ca puterea lampilor cu incandescenta (becurilor) nu depaseste puterea maxima declarata si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate.

* Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de praf si sau apa.

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos.

* Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste instructiuni.

* Protejati dispersorul de eventuale deteriorari sau lovituri, acesta fiind un produs deteriorabil.

* Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de praf si sau apa.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI: Produsele care poarta marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate si fabricate cu grija pentru siguranta in exploatare si fara riscuri, in cazul in care sunt utilizate conform instructiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toti cei care utilizeaza acest produs (electricieni, personal de vanzari etc) sa cunoasca instructiunile furnizate de societatea producatoare. In functie de circumstante, recomandarile referitoare la aceste instructiuni, ca si alte informatii necesare, vor fi puse la dispozitia celor interesati de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

* Nu se recomanda instalarea corpului in zone cu variatii de temperatura, zone cu interferente electro-magnetice (in cazul in care plica este echipata cu lampi economice, sau zone cu particule in suspensii de praf ;

* Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de praf si sau apa.

Pentru eliminarea eventualelor vicii si/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria sa intocmeasca un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (in care sa fie copii ale celor numiti mai sus) procesul verbal de punere in functiune in original;



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Interupeti alimentarea, scoateti dispersorul aplicii prin rasucire spre dreapta, pentru a avea acces la baza apliciei; Treceti cablul de alimentare prin orificiul din spatele corpului; fixati corpul fix de tavan sau perete; Conectati cablul de alimentare in dulia E27 respectind polaritatea. Montati lampa cu incandescenta in dulia E27 avand grija sa respectati continuitatea circuitului lampi(becului), apoi montati dispersorul corpului de iluminat la loc, In cazul in care dispersorul este spart acesta din urma trebuie inlocuit cat mai repede cu putinta; Acest corp de iluminat NU trebuie acoperite niciodata cu materiale izolante sau similare; Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia corpului de iluminat ;

Nr crt TIP
1 Aplicia G20

DESCRIEREA MONTAJULUI
Fixare pe perete sau tavan

Fig. 1 Schema electrica

Nota: L - lampa cu incandescenta



- Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;
- Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra;