



# Plusline ES Compact

Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Main-voltage double-ended linear halogen lamp with energy-saving capability

## Catalog de date

### • Product Data

Cod comanda	852233 00
Cod produs	872790085223300
Denumire produs	Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Produs - Denumire comanda	Plusline ES 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X10CC
Pachete per box	100
Cod de bare per produs (EAN1)	8727900852233
Cod de bare per pachet (EAN2)	8727900852240
Cod de bare per box (EAN3)	8727900852257
Cod logistic - 12NC	924587244210
Masa neta per bucata	7.000 gr

### • Caracteristici generale

Soclu/Baza	R7s
Informații Soclu/Bază	18
Forma balonului	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 50% căderi	2000 hr

### • Caracteristici electrice

Clasificare Putere Lampă	120 W
--------------------------	-------

Putere Lampă (Tehnic)	120 W
Tensiune	230 V
Curent Lampă	0.52 A
Dimabil	Da

### • Environmental Characteristics

Eticheta eficiență energetică	C
-------------------------------	---

### • Caracteristici tehnice Iluminat

Indice de redare a culorilor	100 Ra8
Temperatura de culoare	2900 K
Temperatura de culoare (Tehn.)	2900 K
Flux luminos Lampă	2250 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă	18.7 Lm/W

### • Caracteristici dimensionale Produs

Lungime Insertie B	73.3 (min), 74.9 (nom), 76.5 (max) mm
Lungime totală C	78.3 mm
Diametru D	12 mm


### • Cerinte design Corpuri de iluminat

Temperatură pini	350 C
Temperatură înveliș	900 C

# PHILIPS

sense and simplicity

## Cote



Product	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL	73.3	74.9	76.5	78.3	12



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2010, Decembrie 19  
Informație ce poate fi modificată